



← Chargeurs muraux


#49700

Chargeur USB mural 4 ports 30 W - Noir

1 x USB-C® PD 20 W / 1 x USB-A QC 3.0 / 2 x USB-A 10 W (UE)

OÙ ACHETER

COULEUR



Détails du produit

Chargeur USB mural 4 ports 30 W PD 3.0 et QC 3.0 avec prise UE fixe

Permet de charger jusqu'à quatre appareils simultanément, avec une puissance de sortie totale maximale de 30 W.

Doté de 1 port USB-C® (PD 3.0 jusqu'à 20 W) et de 3 ports USB-A (1 x USB-A QC 3.0 jusqu'à 18 W, 2 x USB-A jusqu'à 10 W), puissance totale de jusqu'à 30 W.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et résistants aux flammes et doté de quatre systèmes de sécurité, notamment une protection contre les surintensités, une protection contre les surtensions, une protection contre les courts-circuits et une protection contre les surchauffes.

Emballage sans plastique



Chargeur 4-en-1 30 W

Le chargeur mural USB 30 W de Verbatim combine un port USB-C PD 20 W et trois ports USB-A (un port USB-A QC 3.0 18 W et deux ports USB-A 10 W) dans un design fin avec une prise UE fixe. Idéal au bureau, à la maison ou en voyage pour alimenter votre tablette, votre smartphone, vos consoles de jeu et bien plus encore.

Le chargeur USB mural est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et résistants aux



Caractéristiques techniques Contenu de l'emballage



Puissance de sortie par port :

Puissance de sortie du port USB-A3 : 5 V = 2 A (10 W max.)

Puissance de sortie du port USB-A2 : 5 V = 2 A (10 W max.)

Puissance de sortie du port USB-A1 QC 3.0 : 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1,5 A (18 W max.)

Puissance de sortie du port USB-C PD 3.0 : 5 V = 3 A, 9 V = 2,22 A, 12 V = 1,67 A (20 W max.)

Puissance de sortie par ports combinés :

Puissance de sortie des ports USB-C + A1 : 7,5 W + 7,5 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A2 : 20 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A3 : 18 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-11 + USB-A2 : 18 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-11 + USB-A3 : 18 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-A2 + USB-A3 : 5 W + 5 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A1+ USB-A2 : 7,5 W + 7,5 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A1+ USB-A3 : 7,5 W + 7,5 W + 10 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A2+ USB-A3 : 20 W + 5 W + 5 W

Puissance de sortie des ports USB A1 + USB-A2 + USB-A3 : 18 W + 5 W + 5 W

Puissance de sortie des ports USB-C + USB-A1 + USB-A2 + USB-A3 : 7,5 W + 7,5 W + 5 W + 5 W

Puissance de sortie totale : 30 W max.

Systèmes de sécurité :

Protection contre les courts-circuits

Protection contre les surtensions

Protection contre les surintensités



.....

Dimensions (LxHxP) 91,2 mm x 45,7 mm x 27,5 mm

Poids : 66 grammes









Nous sommes là pour vous aider. [Nous contacter](#)

Informations légales

[Conditions générales](#)

[Politique de confidentialité](#)

[Garantie](#)

[RGPD](#)

[Avis de marque](#)

[Cookie Settings](#)

Réseaux sociaux

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

Aide

[Centre d'assistance](#)

[Siège social européen](#)

[Marketing Directory](#)





Copyright © 2025 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

1 Go = 1 milliards d'octets. La capacité de stockage disponible sera plus basse; le périphérique utilise jusqu'à 10% de la mémoire pour le format et autres fonctions. Voir [verbatim.com/flashcapacity](https://www.verbatim.com/flashcapacity)

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH