

MOTU UltraLite mk5



Interface audio USB 2.0

- Avec port USB-C
- Technologie ESS Sabre32 Ultra DAC
- 24 bits / 44,1 - 192 kHz
- Affichages de niveau précis pour toutes les entrées/sorties analogiques avec écran OLED haute résolution
- 2 entrées microphone/ligne/Hi-Z sur prises combinées XLR/Jack
- Contrôle du gain et alimentation fantôme 48 V pour les 2 entrées microphone
- 10 sorties ligne couplées DC sur Jack stéréo 6,3 mm
- 6 entrées ligne sur Jack stéréo 6,3 mm
- Entrées/sorties numériques via ADAT (8 canaux) ou S/PDIF optique (2 canaux)
- Entrée/sortie MIDI
- Sortie casque sur Jack stéréo 6,3 mm avec contrôle de volume indépendant

- Mixer de monitoring 22x6 contrôlé par DSP avec réverbération, EQ paramétrique 4 bandes et effets dynamiques
- Pilote Loopback pour mixer l'audio de l'ordinateur, la diffusion en direct et le podcasting
- Compatible iOS (conforme à la classe USB)
- Configuration requise: à partir de Windows 8, conforme à la classe USB pour un fonctionnement plug-and-play sur Mac
- MOTU Performer Lite 10 incl.